



Spesifikasjoner Philips LED Lyslister CoreLine BN126C 31W 3800lm - 830 Varm Hvit | 120cm - 1x Kabelgjennomføring

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnr. | 238253 |
| EAN | 8710163363493 |
| Produsentkode | 36349399 |
| Merke | Philips |
| Produsent navn | BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200 |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi | LED Integrert |
| Erstatter (Watt) | 2x36 |
| Wattstyrke | 31W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargekode | 830 Varmt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 3000 Varmt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |
| Lysfluks (Lumen) | 3800lm |

| | |
|--------------------|---------------|
| Lysutbytte (Lm/W) | 123 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Lyskilde Inkludert | Ja |
| Lengde | 120cm |
| Produkttype | LED Lyslister |

Armaturlinformasjon

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| EOC8 | 36349399 |
| Montering | Utenpåliggende Montering |
| Armaturl Tilkobling | PI [Push-in tilkobling 3-polet] |
| Optisk Deksel | PC (Polykarbonat) |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK04 - 0.50 Joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 40 |
| Materiale | Stål |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Farge på deksel | Hvit |
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Product Serie | BN126C |

Dimensjoner

| | |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1123 |
| Bredde (mm) | 65 |
| Høyde (mm) | 65 |



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud

Sensor Information



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

| | |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|