



Spesifikasjoner Philips LED Lyslister CoreLine BN126C 34W 4100lm - 840 Kald Hvit | 120cm - InterAct Dimbar

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnr. | 238776 |
| EAN | 8710163365480 |
| Produsentkode | 36548099 |
| Merke | Philips |
| Produsent navn | BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200 |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi | LED Integrert |
| Erstatter (Watt) | 2x36 |
| Wattstyrke | 34W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Ja kan dimmes med Interact |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargekode | 840 Kaldt Hvit |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000 Kaldt Hvit |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |
| Lysfluks (Lumen) | 4100lm |

| | |
|--------------------|---------------|
| Lysutbytte (Lm/W) | 120.6 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Lyskilde Inkludert | Ja |
| Lengde | 120cm |
| Produkttype | LED Lyslister |

Armaturlinformasjon

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Montering | Utenpåliggende Montering |
| ArmaturlTilkobling | PI [Push-in tilkobling 3-polet] |
| Optisk Deksel | PC (Polykarbonat) |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK04 - 0.50 Joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 40 |
| Materiale | Stål |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Farge på deksel | Hvit |
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Product Serie | BN126C |

Dimensjoner

| | |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1135 |
| Bredde (mm) | 65 |
| Høyde (mm) | 65 |

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Sensor Informasjon  Enkle og effektive LED-løsninger  Skreddersydd tilbud

Type Sensor  Opptil 7 års garanti på LED-produkter  Enkel returprosess