



Spesifikasjoner Eglo Connect.Z Smart LED Pære E27 Matt 18W 806lm - 827-865 Innstillbar Hvit + RGB | Dimbar - Erstatte 60W

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|---|
| Artikkelnr. | 254360 |
| EAN | 9008606293841 |
| Produsentkode | 110311 |
| Merke | Eglo |
| Produsent navn | SET 2XLM-ZIG-RGB/CCT E27 A60 9W OPAL+FB |
| Antall i kartong | 20 |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 2 år |
| Energiklasse | C |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 15000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------|--|
| Teknologi | LED |
| Produkttype | E27 LED |
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calex Smart |
| Lighting Control | Zigbee |
| Erstatter (Watt) | 60 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Wattstyrke | 18W |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Lampesokkel | E27 |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Fargekode | 827 Ekstra Varmt Hvitt, 865 Dagslys |
| Lysfarge (Kelvin) | 2700 Ekstra Varmt Hvitt, 6500 Dagslys |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | RGBW |
| Fargeinnstilling | Justerbart hvitt, RGB |
| Lysfluks (Lumen) | 806lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 44.8 |
| Effektfaktor | >0.50 |
| Type Sensor | Ingen sensor |

Lyskilde informasjon

| | |
|---------------|-----------|
| Lampekolbe | Matt |
| LED Filament | Nei |
| Product Serie | Connect.Z |

Dimensjoner

| | |
|---------------|------|
| Høyde (mm) | 118 |
| Lengde (mm) | 118 |
| Diameter (mm) | 60 |
| Form | Pære |
| Eksakt form | A60 |

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**