



Spesifikasjoner Eglo Connect.Z Smart
LED Pære E27 Filament Rav 9.8W
360lm - 822-865 Innstillbar Hvit |
Dimbar - Erstatte 25W

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	254364
EAN	9008606293858
Produsentkode	110312
Merke	Eglo
Produsent navn	SET 2XLM-ZIG-CCT E27 A60 4.9W AMB+FB
Antall i kartong	20
Lampedirekte All-In-Garanti	2 år
Energiklasse	C
Gjennomsnittlig Levetid (time)	15000

Teknisk informasjon

Teknologi	LED
Produkttype	E27 LED
Ecosystem Compatibility	Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calex Smart
Lighting Control	Zigbee
Erstatter (Watt)	25
Volt (V)	220-240
Wattstyrke	9.8W
Dimbar	Nei, ikke dimbar
Lampesokkel	E27

Fargekode	822 Ekstra Varmt Hvitt, 865 Dagslys
Lysfarge (Kelvin)	2200 Ekstra Varmt Hvitt, 6500 Dagslys
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Justerbart hvitt
Lysfluks (Lumen)	360lm
Lysutbytte (Lm/W)	36.7
Type Sensor	Ingen sensor

Lyskilde informasjon

Lampekolbe	varm gul
LED Filament	Ja
Product Serie	Connect.Z

Dimensjoner

Høyde (mm)	105
Lengde (mm)	105
Diameter (mm)	60
Form	Pære
Eksakt form	A60

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**